

Инструкция по настройке антенны с четырьмя конверторами.

Приведен пример настройки антенны 180см с четырьмя конверторами. Собираем антенну так, чтоб верхняя трубка крепления конвертора стала ровно по центру верху, а остальные стали по бокам, должен получиться треугольник, как знак Мерседеса. Как на рисунке ниже.



[увеличить](#)

Если стоим лицом к антенне, с лева от центрального конвертора, крепим конвертор спутника 75 E YMAL 90E, а с право конвертор спутника ABS Express

am

22

KU

. Начинаем настраивать антенну со спутника

Express

80

C

на частоте 3675,33483 после настройки антенны конечно корректируем сигнал на частоте 3875,32000, добиваемся максимального сигнала, для устойчивого просмотра сигнал должен быть не меньше 50%. После настраиваем конвертор спутника

Ymal

90

E

. При использовании конвертора

(

C

) диапазона настраиваем на частоте 3645,28000, а при использовании конвертора

(

KU

) диапазона, настраиваем на частоте 11057,26470. Добиваемся максимального качества сигнала, для устойчивого просмотра сигнал должен быть не ниже 40% (

C

) диапазона и 30% (

KU

) диапазона. Переходим к настройке конвертора спутника

Abs

75

E

. Настраивать начинаем с частоты 12640,22000 после проверяем на всех оставшихся частотах. Минимальный сигнал 50% и учтите, что некоторые частоты имеют

FEC

-7/8 если сигнал ниже 40% картинка начинает сыпаться. Приступаем к настройке конвертора спутника

Express

am

22

ku

. Настраивать начинаем с частоты 11044,44950 если все сделать как на фото ниже то сигнал должен появиться где то на 38-40см от начала трубки. Добиваемся максимального качества сигнала, минимальный сигнал для устойчивого просмотра должен быть не ниже 30%.

